

Guia de iniciação rápida do Mobile WiFi

CJBIB30PMAJA

I. Visão geral

O Y858 é um Mobile WiFi que oferece uma forma simples de partilhar a ligação 4G com qualquer dispositivo compatível com Wi-Fi.

I.1 Aplicação



Computador Portátil



Mobile WiFi




Tablet



Smartphone

I.2 Descrição geral do dispositivo




Número	Descrição
①	Botão Ligar/Desligar
②	Botão WPS
③	Luz de LED
④	Porta Micro USB

Utilize os 2 botões do dispositivo do seguinte modo:

Botão	Descrição
① Ligar/Desligar	Prima sem soltar para ligar/desligar o dispositivo
	Prima brevemente para colocar o LED no modo ativo ou de suspensão
② WPS	Prima sem soltar para ativar o WPS
	Prima brevemente para colocar o LED no modo ativo ou de suspensão

1.3 Ligar o dispositivo


Passo 1: Abra a tampa a partir do canto inferior direito, retire a bateria e coloque o cartão SIM.



Passo 2: Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar.

1.4 Visualização LED

A visualização LED é interpretada da seguinte forma:



Descrição do LED:

Categoria	Visualização dos ícones
Indicador de rede	LED azul acende quando liga à Internet ou pisca quando não existe serviço de Internet; LED vermelho acende quando não há rede/não há serviço/não há cartão SIM
Indicador de Wi-Fi	LED azul acende quando o Wi-Fi está ativo

Categoria	Visualização dos ícones
Indicador de SMS	LED azul acende quando recebe nova mensagem ou pisca quando a caixa de SMS está cheia
Indicador de bateria	LED vermelho acende como alarme de bateria fraca; LED azul acende durante o carregamento

1.5 Ligar no modo Wi-Fi

Nota: localize o nome da rede (SSID) e chave do WiFi no autocolante na tampa posterior do Mobile WiFi.

Passo 1: No dispositivo a ligar via WiFi utilize o Gestor do WiFi para seleccionar o nome da rede (SSID).

- A partir de um PC com Windows: Clique com o botão direito do rato em **Ligação de rede sem fios** na barra de tarefas e selecione: Ver redes disponíveis.
Selecione o SSID a partir da lista de redes disponíveis.
- A partir de um computador Mac: Selecione Preferências do Sistema -> Rede -> Airport. Clique em “Avançado” para seleccionar o SSID a partir da lista de redes disponíveis.
- A partir de um dispositivo iOS: Definições -> Wi-Fi. Selecione o SSID a partir das redes disponíveis.
- A partir de um dispositivo Android: Definições -> Controlos sem fios -> Definições Wi-Fi. Selecione o SSID a partir das redes disponíveis.

Passo 2: Introduza a chave do Wi-Fi quando lhe for pedida uma chave de segurança.

2. Configuração rápida

Abra o navegador e introduza o endereço <http://192.168.1.1> para aceder à página de início de sessão.

Nota: A palavra-passe predefinida é **admin**.

Inicie sessão e clique em "Definições" para configurar as definições básicas.

Palavra-passe de administrador:

- Palavra-passe de início de sessão: permite definir a palavra-passe para início de sessão.

Definições de Wi-Fi:

- SSID: permite definir o nome de rede deste dispositivo.
- Segurança: configure o modo de segurança para a ligação Wi-Fi.

3. Carregar o dispositivo

Tem duas formas de carregar o dispositivo.

Carregamento com o carregador de parede

Ligue o cabo USB ao carregador e ao dispositivo e o carregamento é iniciado.

Quando o dispositivo está desligado, o carregamento demora, no máximo, 3 horas.

Carregamento através do carregador USB

Pode também carregar o dispositivo ligando-o a um PC através de um cabo USB.

Quando o dispositivo está desligado, o carregamento demora, no máximo, 4 horas.

Nota: Para proteger a bateria, quando o indicador LED de pouca carga acender, carregue o dispositivo.

4. Certificação

Aprovação REEE

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva sobre os resíduos de equipamento elétrico e eletrónico 2012/19/UE (Diretiva REEE).



A presença deste símbolo no dispositivo significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.

- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

Aprovação RSP

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva sobre restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico 2011/65/UE (Diretiva RSP).

Ondas de rádio

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de modem. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Este dispositivo é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
SAR Corpo	1,15 W/kg	LTE Band 7

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 5 mm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador. Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

A Organização Mundial de Saúde declarou que a informação científica atual não indica a necessidade de precauções especiais para a utilização de telemóveis. A OMS recomenda que, caso esteja interessado em reduzir a sua exposição ainda mais, pode fazê-lo limitando a sua utilização ou mantendo o dispositivo afastado da cabeça e corpo.

Para obter mais informações pode aceder a www.alcatelonetouch.com

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

Este dispositivo está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Garantia

Este equipamento está garantido contra qualquer defeito técnico por um período de doze (12)⁽¹⁾ meses a contar da data da fatura original.

Segundo os termos desta garantia, é preciso informar imediatamente o fornecedor, caso haja algum defeito de conformidade neste equipamento e apresentar a fatura original recebida no momento da compra.

Cabe ao fornecedor ou à assistência técnica optar pela substituição ou reparação do equipamento, conforme adequado.

Os equipamentos reparados ou substituídos estão garantidos por UM (1) mês, salvo disposições legais em contrário.

Esta garantia não se aplica a danos ou defeitos do equipamento devido a:

- 1) Desrespeito das instruções de utilização ou instalação,
- 2) Incumprimento das normas técnicas e de segurança aplicáveis na região geográfica onde o equipamento é utilizado,
- 3) Manutenção inadequada de fontes de energia e da instalação elétrica geral,
- 4) Acidentes ou consequências de roubo do veículo no qual este dispositivo seja transportado, atos de vandalismo, raios, incêndio, humidade, infiltração de líquidos, intempéries,
- 5) Ligação ou integração neste equipamento de quaisquer aparelhos não fornecidos/recomendados pelo fabricante,

⁽¹⁾ O período de garantia pode variar consoante o seu país.

- 6) Quaisquer manutenções, modificações ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas pelo fabricante, fornecedor ou pela assistência técnica aprovada,
- 7) Utilização deste equipamento para uma finalidade diferente da qual foi originalmente concebido,
- 8) Avarias causadas por fatores externos (por exemplo, interferência de ondas de rádio emitidas por outros aparelhos, flutuações de tensão),
- 9) Problemas nas ligações resultantes de falhas na radiotransmissão ou causados pela ausência de cobertura de rede.

A garantia também será cancelada se o número de série ou outras marcas de identificação deste equipamento forem retirados ou adulterados.

Este equipamento também está garantido contra defeitos ocultos (defeitos inerentes à conceção, fabrico, etc.).

Não há outras garantias expressas ou implícitas, de qualquer natureza, além desta garantia limitada impressa.

Em nenhuma hipótese, o fabricante será responsável por danos acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando, a lucros cessantes e prejuízos comerciais, até onde a lei permita a isenção de responsabilidade do fabricante por tais danos. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais, nem a limitação da duração de garantias implícitas e, como tal, as limitações ou exclusões acima descritas não se aplicam.



www.sar-tick.com

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg.

Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na secção Ondas de rádio deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 5 mm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a navegar na internet.

Segurança e utilização

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

	Não ligue o dispositivo onde for proibido utilizá-lo ou quando a sua utilização puder causar interferências ou qualquer situação de perigo.
	Respeite as normas ou regulamentos dos hospitais e dos serviços de saúde. Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamento médico.
	Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de um avião. O dispositivo pode causar interferência nos sinais de controlo do avião.
	Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamentos eletrónicos de alta precisão. O dispositivo pode afetar o desempenho destes equipamentos.
	Não tente desmontar o dispositivo ou os acessórios. A manutenção ou reparação do dispositivo só pode ser efetuada por pessoal qualificado.
	Não coloque o dispositivo, nem os respetivos acessórios em recetáculos com um forte campo eletromagnético.
	Não aproxime o dispositivo de suportes de armazenamento magnéticos. As radiações emitidas pelo dispositivo podem apagar as informações guardadas nestes suportes.

	Não sujeite o dispositivo a temperaturas elevadas, nem o utilize num local exposto a gases inflamáveis como, por exemplo, uma bomba de gasolina.
	Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças utilizem o dispositivo sem orientação.
	Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.
	Respeite as normas ou os regulamentos relativos à utilização do dispositivo. Respeite a privacidade e os direitos legais de terceiros.

O dispositivo só deve ser utilizado a uma temperatura ambiente entre -10 °C e 50 °C e com uma humidade entre 10% e 90%.

CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C. Os carregadores concebidos para o seu dispositivo estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório.

Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.